




Compatibilidad de adaptadores
con asas y sin asas



Guía para enrutar fibra

Descriptivo

Roseta óptica con tapa abatible y doble puerto para el montaje de adaptadores tipo SC o la colocación de presilla para entrada de fibra de acometida.

Modelo de roseta terminal básica de reducidas dimensiones y precio económico.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Especialmente indicada para aquellos casos donde se instala conector mecánico ya que no dispone de bandeja específica para pigtail y portafusiones. No obstante existe como accesorio un soporte de goma para alojar hasta 2 termo-retractiles protectores de fusión.

Especificaciones técnicas

Referencias		FTB-2000-PR	
Material de fabricación		ABS - UL 94V-0	
IP		52	
IK		07	
Tapa y cierre		Parte superior abatible mediante bisagras y cierre a presión frontal	
Puertos de entrada	Entrada	1 x sección \varnothing 3-5mm	
	Fijación	2 pre-troquelados traseros	
Puertos de salida	Salida	1 posterior \varnothing 3-5mm	
	Sellado puertos	2 zócalos para adaptadores tipo SC/LC Dx	
Bandeja para empalmes de fibra		n/a	
Repartidores ópticos		No	
Capacidad total de empalmes		4 (con SLH-2D)	
Guía enrutar fibra		Integrada en bandejas	
Radio curvatura	mm	22	
Adaptadores admitidos	Capacidad	2 zócalos para adaptadores tipo SC/LC Dx	
	Tipo	SC/SC, SC/LC, LC/LC Duplex	
Color		Blanco (RAL9003)	
Medidas	Ancho	mm	86
	Profundo	mm	23
	Alto	mm	86
Peso	gr	65	
Accesorios	Fijación a pared	2 tornillos + 2 tacos M4	
	Sujeción cable	Presilla metálica FTB-CL	
	Adaptadores	2 x SC (No incluidos)	